



Telefonun Başlatılması ve Kaydı

Lütfen dikkat: İnternet servis sağlayıcınızdan ya da ağ yöneticinizden alacağınız kayıt bilgisine - normalde, telefon numarası ya da dâhili numara, şifre ve kayıt şirketi bilgilerine ihtiyacınız olacaktır

Telefonun kurulumunu tamamladıktan ve Şekil E'de gösterildiği gibi ağa bağladıktan sonra, telefon başlangıç durumuna gelmeye başlayacaktır. Normalde başlatma işlemi DHCP kullanılarak tamamen otomatik olarak yürütülmektedir. Eğer ağınız DHCP'yi desteklemiyorsa IP adresini, netmaski, IP geçidini ve DNS no'sunu internet servis sağlayıcınızdan ya da ağ yöneticinizden temin etmeniz ve istendiği zaman bu değerleri ekrana elle girmeniz gerekmektedir.

Ekranı takip edin ve istendiği zaman  ile seçim yaparak  ile kaydedin.

1. Dil. Geçerli dil İngilizcedir.
2. Saat dilimi
3. Çevir sesi
4. Hesap numarasını girin ve  ile kaydedin.
5. Kayıt şirketi bilgilerini girin ve  ile kaydedin.

Ardından telefon ekranı boştayken bu görüntüyü gösterecektir:



Daha fazla bilgi için Hızlı Başlangıç Kılavuzuna ya da web sitemizde (<http://wiki.snom.com/D315>) yer alan kullanım kılavuzuna başvurunuz.