

# D7C

Geniřletme Modülü



USB port



Tak ve çalıştır



Çok Sayfalı Ekran

## Özellikler

- Büyük, yüksek çözünürlüklü renkli ekran
- 3 modüle kadar papatya zinciri <sup>(1)</sup>
- Telefon tarafından USB üzerinden sağlanan güç kaynağı <sup>(1)</sup>
- 16 adet serbestçe programlanabilir fonksiyon tuşu
- Modül başına 48 tuşa kadar 3 sanal sayfa
- USB aksesuar kullanımı için USB çıkışı
- Çok renkli LED işlev tuşları
- Modern dizayn
- Tema ve simge desteği
- Özel arka plan görüntüsü desteği
- Daha iyi genel bakış için aktivite sayfası \*

**Özellikleri**

- 6,8" (17,2 cm) TFT renkli ekran
- Sayfaları değiştirmek için özel düğme
- Çift açılı stand: 46° ve 28°
- Simge destekli işlev tuşları
- Gelecekteki yazılım güncellemelerinden sonra ek özellikler

**Kurulum**

- Tak ve Çalıştır
- Ana telefon aracılığıyla tamamen yapılandırılabilir

**Özellikler**

- Boyutlar: yakl.
  - 160 x 105 x 220mm (HxExU) yüksek açıda
  - 120 x 105 x 220mm (HxExU) düşük açıda
- Giriş voltajı: 5Vdc (SELV)
- Güç kaynağı: USB veya 5Vdc güç adaptörü<sup>(3)</sup>, 10 Watt
- Açılı tip A fişli USB 2.0 kablosu
- USB 2.0 bağlantı noktası, tip A
- Çevre koşulları:
  - Ortam sıcaklığı: 0°C - 35°C
  - Çalışmazken: -10°C to 45°C
  - Nem:%5 -%95 (yoğuşmasız)
- Teslimat kapsamına dahil olanlar:
  - Ana ünite
  - Stand
  - Bağlayıcı klipsleri
  - Hızlı kurulum kılavuzu
- Renk: siyah
- **Parça numarası: 00004467**

\* Gelecekteki yazılımlarla

<sup>(1)</sup> Bir telefonla iki veya üç modül kullanıldığında, ek güç kaynakları gerekir.

<sup>(2)</sup> Aşağıdakiler için uygundur:

- D717, Snom PN 00004397
- D735, Snom PN 00004389
- D765, Snom PN 00003917
- D785, Snom PN 00004349

<sup>(3)</sup> İsteğe bağlı aksesuar (parça numaraları için aşağıya bakın)

**İsteğe bağlı aksesuarlar için parça numaraları**

- 00004393 Snom Güç Adaptörü 10W AB
- 00004446 Snom Güç Adaptörü 10W ABD
- 00003931 10W güç adaptörü için fiş BK

**uyumluluk****İnternette**

<https://www.snom.com/d7c/>

**teknik Bilgiler**

<https://service.snom.com/display/wiki/D7C>