

# D715



USB giriři



Ethernet üzerinden Güç



IPv6 &amp; IPv4



Gigabit Ethernet

Geniřletme modülü  
baęlanabilir

Baęlanabilen kulaklık



Güvenlik (TLS &amp; SRTP)

## Özellikler

- Arka aydınlatmalı grafik ekran, 4 hat
- Çift açılı kaide: 46° ila 28° arası
- Duvara monte edilir
- Geniřbant eller serbest konuşma (hoparlör)
- Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile gelişmiş ses kalitesi
- 2-portlu 1-Gigabit Ethernet anahtarı (RJ45)
- Ethernet IEEE 802.3af, Sınıf 2 üzerinden güç aktarımı
- USB kulaklık ile çalışmaya hazır
- D7 Geniřletme Modülü ile çalışmaya hazır<sup>(1)</sup>
- USB WLAN adaptör desteęi<sup>(1)</sup>
- Kablosuz kulaklıklar için Elektronik Anahtar Kancası (EHS) desteęi<sup>(1)</sup>

**Özellikler**

- 4 SIP kimlik/hesap
- XML tarayıcı
- Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri
- 1000 girişlik yerel dizin
- Çoklu dil desteği
- DTMF bant-ıçeri/bant-dışı/SIP-INFO
- Tüm büyük IP-PBX platformlarıyla uyumlu

**Arama Özellikleri**

- Speed dialing
- Hızlı arama
- URL arama
- Yerel arama planı
- Meşgulde otomatik yeniden arama
- Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşilamıyor)<sup>(3)</sup>
- Çağrı bilgisi
- Çağrı bekletme
- Çağrı engelleme (engelleme listesi)
- Otomatik yanıtıama
- Bekletme
- Bekletmede müzik<sup>(3)</sup>
- Eşzamanlı olarak 4 çağrı yanıtıama
- Doğrudan ve anonslu aktarma
- Çağrı yönlendirme
- 3 yönlü tele-konferans
- Dahili hat görüntüleme, çağrı alma<sup>(3)</sup>
- Çağrı bekletme ve bekletmeden çıkarma<sup>(3)</sup>
- Çoklu gönderim çağrıları
- DND özelliği (Rahatsız Etme)
- Tuş kilidi
- Özel Müşteri Kodu (CMC)<sup>(3)</sup>
- Tümleşik iletişim ile çalışmaya hazır

**Audio**

- Kodekler::
  - G.711 A-law, µ-law
  - G.722 (genişbant)
  - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Dahili atanabilir zil sesleri
- Konfor Gürültü Üretici (CNG)
- Ses Etkinlik Algılama (VAD)

**Kurulum**

- Web arayüzü ile kurulum imkanı
- Sağlama:
  - HTTP/HTTPS/TFTP üzerinden otomatik ayar

- yükleme
- DHCP Seçenekleri 66/67
- snom Yönlendirme Hizmeti
- TR-069 / TR-111 ile uzaktan yönetim

**Protokoller**

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Dizin)
- Çift Yığın IPv4 / IPv6

**Kullanıcı Arayüzü**

- Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)
- Çağrı bildirim/bekleyen mesajlar için kırmızı LED
- Bağlam-duyarlı 4 tuş
- Yeşil LED özellikli 5 adet programlanabilir işlev tuşu
- İşlev tuşları için kağıt etiket yerleştirme
- Özel mesaj tuşu
- LED uyarılı Audio tuşları: Sessiz, hoparlör, kulaklık
- Ses ayar tuşu
- 4 yönlü gezinti tuşu, Tamam ve İptal tuşları
- Menü odaklı kullanıcı arayüzü

**Güvenlik**

- 802.1X kimlik doğrulama ve EAPOL
- İletim katmanı güvenliği (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS sunucu/istemci
- Şifre korumalı web arayüzü
- VPN desteği
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

**Telefon Özellikleri**

- Boyutlar (yaklaşık):
  - 205 x 185 x 40 mm (UxGxY) kaidersiz (8.1"x7.3"x1.6")
  - 205 x 185 x 200/220 mm (LxWxD) kaideli (8.1"x7.3"x7.9"/8.7")
- Ağırlık (yaklaşık): cihaz 440g, kaide 120g
- Giriş voltajı: 5V DC (SELV)
- Güç kaynağı: PoE ya da 5V DC 10 Watt Güç adaptörü<sup>(2)</sup>

- Ahize: 4P4C bağlayıcı
- Kulaklık bağlayıcıları:
  - Kablolu: 4P4C bağlayıcı ya da USB bağlayıcı
  - Kablosuz: snom EHS Advanced için USB bağlayıcı ya da 4 pimli özel bağlayıcı<sup>(1)</sup>
- İşitme cihazı uyumlu (HAC) ahize
- 1 adet USB 2.0 port, Tip A
- Çevre koşulları:
  - Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası
  - Saklama sıcaklığı: -10°C ila 45°C arası
  - Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)
- Teslimatla birlikte verilenler:
  - Temel telefon ünitesi
  - Kaide
  - Kablolu ahize
  - Ethernet kablosu

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Renk: Siyah ya da Beyaz

#### Tip Onayı

- CE Damgası
- Emniyet IEC 60950

<sup>(1)</sup> Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)

<sup>(2)</sup> Ayrıca mevcut

<sup>(3)</sup> PBX desteği varsa

### Parça numaraları

#### Opsiyonel aksesuarlar

- 00004011 D7 Expansion Module (black)
- 00004011 D7 Genişletme Modülü (siyah)
- 00004325 Güç Adaptörü Snom A6/AB priz
- 00001168 Snom A6 İngiltere priz
- 00004394 Snom Güç Adaptörü 10W
- 00004395 Snom Güç Adaptörü İngiltere priz
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00004341 A100M Kulaklık
- 00004342 A100D Kulaklık
- 00004405 A150 DECT Mikro-kulaklık
- 00004387 A170 DECT - Kulaklık
- 00004384 A210 USB WLAN Dongle
- 00004386 A230 USB DECT Dongle
- 00004343 ACUSB Kulaklık Adaptörü

#### Masa Telefonları

- 00004349 Snom D785 siyah
- 00004392 Snom D785 beyaz
- 00003917 Snom D765
- 00004389 Snom D735 siyah
- 00004396 Snom D735 beyaz
- 00003916 Snom D725
- 00004397 Snom D717 siyah
- 00004398 Snom D717 beyaz
- 00004039 Snom D715 siyah
- 00004381 Snom D715 beyaz
- 00004353 Snom D712

### Seriye Genel Bakış

