

M90

Instrucciones de limpieza

Este documento contiene las directrices más importantes para limpiar y desinfectar el terminal Snom M90.

Los teléfonos Snom M90 están diseñados y fabricados para resistir el uso diario en diversos entornos, como entornos de fabricación, corporativos, minoristas y hospitalarios.

Además, se ha garantizado que el M90 pueda limpiarse y desinfectarse periódicamente en función de su ámbito de uso. La compatibilidad con diversos agentes de limpieza y desinfectantes se ha comprobado en consecuencia.

Importante: El resultado individual de la limpieza o desinfección depende siempre de los procedimientos individuales del usuario, de cuya correcta aplicación Snom no se hace responsable.

Cómo limpiar el Snom M90: Antes de limpiar el terminal, asegurarse de que está apagado, pero no quitar la batería. Limpie el dispositivo con un paño de microfibra seco y no abrasivo. No aplique nunca el producto de limpieza directamente sobre el aparato, sino que humedece siempre un paño suave y utilízalo para limpiar el M90

No vierta ni pulverice nunca productos químicos directamente sobre el teléfono, ya que podría dañar el hardware. Evite a toda costa el uso de productos químicos agresivos como lejía, peróxido, acetona, ácido etílico, cloruro de metilo, amoníaco o limpiadores multiusos.



Producto de limpieza!	M90
Líquido lavajillas	diario *
Concentración al 85% de etanol desnaturalizado	diario *
85% de concentración de alcohol isopropílico	diario *
60% Chlorhexidin 0,5mg/ml	diario *

* hasta un máximo de 5 veces al día.

En la siguiente tabla encontrará los agentes que hemos probado. Todos estos productos de limpieza pueden utilizarse hasta 5 veces al día sin dudarlo.

En entornos en los que la higiene es fundamental, recomendamos asignar un teléfono M90 distinto a cada usuario si es posible.

Utilice únicamente paños de limpieza que contengan los líquidos mencionados en la tabla. Algunos paños pueden contener otros líquidos y/o concentraciones que pueden dañar piezas como la pantalla o el teclado. Asegúrese de seguir las directrices del fabricante de estas toallitas, ya que suelen ofrecer distintas variantes de las mismas para la limpieza general y para la limpieza de dispositivos sensibles como los teléfonos móviles.

Limpieza de las aberturas del micrófono y el altavoz Para evitar la atenuación de la calidad de la voz debido al polvo y a los residuos de productos de limpieza en el Snom M90, se recomienda limpiar las aberturas del micrófono y del altavoz con un cepillo suave de vez en cuando, especialmente cuando los terminales se utilizan en entornos polvorientos o se llevan en el bolsillo de la ropa.

El Snom M90 es, por tanto, un teléfono DECT muy robusto y fácil de usar que acompañará a todos los usuarios durante mucho tiempo.