

D3 Erweiterungsmodul

Hochauflösendes und einfach zu verwendendes Erweiterungsmodul für snom-Tischtelefone



D3 Erweiterungsmodul



Leistungsmerkmale

- 18 programmierbare und selbst beschriftende LED-Tasten
- Hoch auflösendes Schwarz-Weiß-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Kaskadierung von bis zu 3 Modulen
- Plug-and-Play
- Stromversorgung über Telefon per USB-Anschluss

Das D3 Erweiterungsmodul ermöglicht es, die Funktionstasten der beliebten D3xx-Telefone auf elegante Weise zu erweitern und eine Vielzahl von Nebenstellen und Gespräche übersichtlich und komfortabel zu verwalten.

Flexibel programmierbare Tasten

Das D3-Erweiterungsmodul hat 18 programmierbare, mehrfarbige LED-Tasten, die mit allen auf den Snom-Telefonen verfügbaren Funktionen belegt werden können. Dazu gehören Leitung, Kurz- und Direktwahl, Nebenstelle, Präsenz-Anzeige und viele weitere.

Der Gesprächs- und Präsenzstatus Ihrer Kontakte wird zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch die mehrfarbigen LED-Tasten des D3 angezeigt. Das hochauflösende Display bietet eine perfekte visuelle Schnittstelle, die ein-

fach konfiguriert und über das Webinterface des Telefons oder direkt am Telefon selbst beschriftet werden kann.

Einfache Verwendung

Die Verwendung des D3 könnte nicht komfortabler sein: Verbinden Sie einfach das USB-Kabel mit dem Telefon und schon ist das D3 einsatzbereit. Sogar die Stromversorgung erfolgt über das Host-Telefon⁽¹⁾.

Bis zu drei D3-Erweiterungsmodule können kaskadiert werden. Dadurch stehen bis zu 54 weitere Funktionstasten für Ihr Telefon zur Verfügung. Der USB-Anschluss am letzten D3 in der Reihe kann für die Verbindung weiterer USB-Peripheriegeräte wie USB-Headsets oder WLAN-Sticks verwendet werden.

Vorteile

- Hochauflösendes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 18 frei programmierbare Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs
- Bis zu 3 Module kaskadierbar
- Über das angeschlossene Telefon vollständig konfigurierbar
- Stromversorgung über das angeschlossene Telefon⁽¹⁾

Spezifikationen

Installation

- Plug-and-Play
- Über das angeschlossene Telefon vollständig konfigurierbar

Features

- Abmessungen (ca.): 140 x 170 x 80 mm (LxBxH)
- Gericht (ca.): 300g
- Eingangsspannung: 5V DC (SELV)
- Stromversorgung: USB oder Netzteil 5V DC⁽²⁾
- USB 2.0-Port Typ A
- USB 2.0-Port Typ B
- Umgebungsbedingungen:
 - Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C
 - Nichtbetrieb: -10°C bis 45°C
 - Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)
- Im Lieferumfang enthalten:
 - Erweiterungsmodul mit USB-Kabel
 - USB-Kabel TypA/Typ B
 - Quick Start Guide
- Farbe: Schwarzblau
- Herstellergarantie: 2 Jahre
- Produktnummer: 00004327

Konformität zu

- CE-Kennzeichnung
- FCC Class B
- Sicherheit IEC 60950, CB

Kompatibilität

- D315 (Snom PN 00004258)
- D345 (Snom PN 00004260)
- D375 (Snom PN 00004141)

⁽¹⁾ Wenn an ein Telefon zwei oder drei D3-Module angeschlossen werden, muss das separat erhältliche Netzteil an das zweite Modul in der Kette angeschlossen werden.

⁽²⁾ Optionelles Zubehör (Produktnummer siehe unten)

Produktnummern für optionelles Zubehör:

- 00004325 Netzteil Snom A6 / EU clip
- 00004326 Netzteil Snom A6 / US clip
- 00001168 UK-Clip für Snom A6
- 00001167 AUS-Clip für Snom A6